

Хранение

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от 5° до 45 °С.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

7.2 Срок службы светильника в номинальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации 8 лет.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением требований настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

9. Свидетельство о приемке

Светильник Даллас признан годным к эксплуатации, соответствует требованиям ТУ 3461-034-00300475-2014. Светильник сертифицирован.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

М.П.

Гарантийный талон

Гарантийный талон заполнен предприятием-изготовителем.

Дату выпуска светильников см. на упаковке.

Адрес предприятия-изготовителя: 601141, Владимирская область, г. Петушки, ул. Покровка, д. 1, ЗАО «Петушинский металлический завод».

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.



ЗАО «Петушинский металлический завод»

Светильники серии ДАЛЛАС ПАСПОРТ



www.lumsvet.ru

1. Назначение и основные сведения

1.1 Светильник стационарный общего назначения с рассеивателем из полимерного материала предназначен для общего освещения в офисно-административных, общественных, производственных, торговых зданиях, на объектах ЖКХ и во вспомогательных помещениях.

1.2 Светильник предназначен для монтажа на поверхности из нормально воспламеняемого материала.

1.3 Светильник соответствует требованиям по безопасности:

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011;

по ЭМС: ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р МЭК 51317.3.2-2006 разд. 6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

1.4 Светильник производится в исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

1.5 Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.6 Светильник соответствует группе механического исполнения М1 по ГОСТ 17516-1-90.

1.7 Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (±10%), 50 Гц.

2. Технические данные

Типы светильников (торговая марка)	Лампа: тип, цоколь, количество, мощность (Вт)	Коэффициент мощности, cos φ, не менее	КПД, %, не менее	Характеристика светотехнической схемы	Габаритные размеры: (LxВxH); L', мм, не более	Масса нетто, кг, не более
ЛС013-2x18-001 Даллас (сЭмПРА)	Т8, G13, 2x18	0,85	60	Прозрачный экструдированный трапецевидный профиль с призматическими элементами из полистирола	(635x150x55); 450	1,7
ЛС013-2x18-002 Даллас (с ЭПРА)		0,95	65			1,2
ЛС013-2x18-003 Даллас (с ЭПРА)		0,95				1,2
ЛС013-2x18-004 Даллас (с ЭПРА)		0,995				1,2
ЛС013-2x14-002 Даллас (с ЭПРА)	T5, G5, 2x14	0,96			65	(635x150x55); 450
ЛС013-2x28-002 Даллас (с ЭПРА)	T5, G5, 2x28	0,96	65		1,5	
ЛС013-2x36-001 Даллас (сЭмПРА)	Т8, G13, 2x36	0,85	60		(1230x150x55); 600	2
ЛС013-2x36-002 Даллас (с ЭПРА)		0,95	65			1,5
ЛС013-2x36-003 Даллас (с ЭПРА)		0,96				1,5
ЛС013-2x36-004 Даллас (с ЭПРА)		0,996				1,5
ЛС013-2x58-001 Даллас (сЭмПРА)	Т8, G13, 2x58	0,85			60	(1530x150x55); 900
ЛС013-2x58-002 Даллас (с ЭПРА)		0,99	65		2,4	
ЛС013-2x58-003 Даллас (с ЭПРА)		0,99			2,4	




Рис. 1. Общий вид и расположение точек крепления (размер L')

3. Комплектность

Светильник, шт. _____ 1
Упаковка, шт. _____ 1
Паспорт, шт. _____ 1
Пакет с крепежными элементами, шт. _____ 1

4. Требования безопасности

4.1 Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим паспортом.

4.2 Подключение светильника к электрической сети выполнять монтажными кабелями с сечением проводов не менее 0,5 мм².

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;
- 2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- 3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

5. Монтаж светильника

5.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2 Распакуйте светильник и проверьте комплектность.

5.3 Снимите рассеиватель, проведите провода электропитания через отверстие в корпусе и установите светильник.

5.4 Подсоедините провода электропитания к клеммной колодке соблюдая полярность. Подключение заземляющего провода обязательно.

5.5 Установите лампы (и стартеры в светильнике с ЭМПРА).

5.6 Закрепите рассеиватель к корпусу светильника боковыми крышками.

5.7 При эксплуатации светильника следует своевременно заменять неисправные лампы (и стартеры в светильнике с ЭМПРА).

5.8 При загрязнении светильника его рассеиватель рекомендуется очищать сухой мягкой тканью.

6. Сведения об утилизации

6.1 По окончании эксплуатации светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Материал основания: сталь;

Материал боковых крышек: ударопрочный полистирол (HIPS);

Материал рассеивателя: полистирол (GPPS).

6.2 ВНИМАНИЕ! Отработавшие свой ресурс или вышедшие из строя люминесцентные лампы подлежат складированию и утилизации в соответствии с существующим порядком утилизации ртутьсодержащих изделий.